L.p.	Sygnały	Przebiegi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
			Zwrotnice i wykolejnice																					Odcinki izolowane																																																						
			1 2	3 101	4 5	6 7	8 9cd	9ab	10	11 Wk2	51	21 Wk11	22ab 26cd	22cd	23ab 24	23cd	25 Wk12	Wk13	26ab 27cd	27ab 29cd	28ab 30	28cd	29ab	It A	It B	It C	It W	It T	It 1Z	It 2Z	It 1WA	It 1WB	It 1L	It 2L	It 1a	It 1b	It 1c	It 2a	It 2b	It 2c	It 3	It 4a	It 4b	It 6	It 8	It 22	Iz 1	Iz 2	Iz 3	Iz 101	Iz 4	Iz 5	Iz 6	Iz 7	Iz 8	Iz 9	Iz 10	Iz 11	Iz 51	Iz 21	Iz 22	Iz 23	Iz 24	Iz 25	Iz 26	Iz 27	Iz 28	Iz 29	Iz 30
1	A^2_3	Z Testowa Wschodniego na tor 3	-	-(lub 11/Wk2+)	+	-	+			+(lub 3/101-)	-													o																o							o	o			o	o	o	o					o													
2	A^2_1	Z Testowa Wschodniego na tor 1	-	-(lub 11/Wk2+)	+	-	+			+(lub 3/101-)	+													o											o												o	o			o	o	o	o					o													
3	A^2_2	Z Testowa Wschodniego na tor 2	-	-(lub 11/Wk2+)	+	+	+			+(lub 3/101-)														o													o										o	o			o	o		o																			
4	A^1	Z Testowa Wschodniego na tor 4 przez tor 4a	+	+			+	+		+														o																		o	o					o							o	o														
5	$A^2_{r5,6->4}$	Z Testowa Wschodniego na tor 4 przez rozjazdy 5 i 6	-	+	+	+	-	+		+														o																			o				o	o			o	o	o			o	o	o												
6	$A^2_{4a->6}$	Z Testowa Wschodniego na tor 6 przez tor 4a	+	+			+	-	+	+														o																		o		o			o		o					o	o	o													
7	$A^2_{r5,6->6}$	Z Testowa Wschodniego na tor 6 przez rozjazdy 5 i 6	-	+	+	+	+	-	-	+	+													o																				o		o	o		o	o		o	o	o	o													
8	$A^2_{4a->8}$	Z Testowa Wschodniego na tor 8 przez tor 4a	+	+			+	-	-	+		+					+	+(lub 28cd+)				+(lub Wk13+)		o																		o			o		o		o							o	o	o		o										
9	$A^2_{r5,6->8}$	Z Testowa Wschodniego na tor 8 przez rozjazdy 5 i 6	-	+	+	+	-	-	-	+		+					+	+(lub 28cd+)				+(lub Wk13+)		o																					o		o	o		o	o	o	o		o													
10	B^2_3	Z Testowa Zachodniego po torze 2Z na tor 3	+		+	-	+				-														o															o								o				o	o	o	o				o												
11	B^2_1	Z Testowa Zachodniego po torze 2Z na tor 1	+		+	-	+				+														o										o													o				o	o	o	o					o												
12	B^1	Z Testowa Zachodniego po torze 2Z na tor 2	+		+	+	+																		o													o											o				o	o	o		o														
13	B^2_4	Z Testowa Zachodniego po torze 2Z na tor 4	+	+	+	+	-	+		+														o																			o					o				o	o	o	o													
14	B^2_6	Z Testowa Zachodniego po torze 2Z na tor 6	+	+	+	+	-	-	+	+														o																				o					o				o	o	o	o	o												
15	B^2_8	Z Testowa Zachodniego po torze 2Z na tor 8	+	+	+	+	-	-	-	+		+					+	+(lub 28cd+)				+(lub Wk13+)			o																				o				o	o		o	o	o	o		o												
16	C^2_3	Z Testowa Zachodniego po torze 1Z na tor 3			+	+					-															o														o											o			o					o												
17	C^1	Z Testowa Zachodniego po torze 1Z na tor 1			+	+					+															o									o																o			o					o												
18	C^2_2	Z Testowa Zachodniego po torze 1Z na tor 2			-	+	+																			o												o													o	o	o		o														
19	C^2_4	Z Testowa Zachodniego po torze 1Z na tor 4		+	-	+	-	+		+																o																o								o	o	o		o	o	o												
20	C^2_6	Z Testowa Zachodniego po torze 1Z na tor 6		+	-	+	-	-	+	+																o																	o								o	o	o		o	o	o	o												
21	C^2_8	Z Testowa Zachodniego po torze 1Z na tor 8		+	-	+	-	-	-	+		+					+	+(lub 28cd+)				+(lub Wk13+)				o																				o					o	o	o		o	o	o	o		o												
22	$D3^2_{1W}$	Do Testowa Wchodniego z toru 3	-	-(lub 11/Wk2+)	+	-	+			+(lub 3/101-)	-													o							o	o															o	o			o	o	o	o					o												
23	$D3^2_{1Z}$	Do Testowa Zachodniego z toru 3 po torze 1Z			+	+					-															o			o																						o			o					o												
24	$D3^2_{2Z}$	Do Testowa Zachodniego z toru 3 po torze 2Z	+		+	-	+				-														o					o																			o			o	o	o	o					o												
25	E^2_{1W}	Do Testowa Wchodniego z toru 1	-	-(lub 11/Wk2+)	+	-	+			+(lub 3/101-)	+													o								o	o													o	o			o	o	o	o					o												
26	E^1	Do Testowa Zachodniego z toru 1 po torze 1Z			+	+					+															o			o																						o			o					o												

| | | |

| | | |